Распределительный пункт	Данные питающей сети								
	Аппарат на вводе тип, I ном, А расцепитель, А								
	Обозначение, тип, напряжение, P уст, кВт I расч, А								
Аппарат отходящей линии	Тип, I ном, расцепитель или плавкая вставка, А	63/40	63/40	63/10	63/0,5	63/20			
Марка и сечение проводника	Обозначение участок сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м	ВВГ4х6 НК1-1 L=12м	ВВГ4х6 НК2-1 L=12м	ВВГ4х1,5 НЭК-1 L=12м	ВВГ4х1,5 Нз1-1 L=10м	ВВГ4х1,5 НЭП1-1 L=9м			
Пусковой аппарат	Обозначение, тип, I ном, А Расцепитель, уставка теплового реле, А	НК1П ПМЛ-323002	НК2П ПМЛ-323002	ЭКП ПМЛ-123002	з1Я Я5411-1874				
Марка и сечение проводника	Обозначение участок сети, длина, м Обозначение по стандарту, длина, м	ВВГ4х6 НК1-2 L=6м	ВВГ4х6 НК2-2 L=6м	ВВГ4х1,5 НЭК-2 L=2м	ВВГ4х1,5 Нз1-2 L3м	РШ-30			
Электроприемник	Условное изображение								
	Номер по плану	НК1	НК2	ЭК	з1	ЭП1			
	Тип								
	P ном. кВт	24	24	5	0,09	10			
	Ток, А — I ном	36	36	7,6	0,4	15,2			
	Ток, А — I пуск				2,4				
	Наименование механизма	Нагреватель конусный	Нагреватель конусный	Электро-колорифер	Затвор поворотный	Электро-пушко			



Примечание.

Схема питающей сети приведена на чертеже 224,00,00/05-2015-ЭМ л.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мазанова С.А.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Демин Д.Ю.			

224.00.00/05-2015-ЭМ

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Корректировка рабочего проекта действующего Прирельсового склада хлора цеха №21.

Стадия	Лист	Листов
П	4	

2РП
Принципиальная схема распределительной сети

ООО"Комплексное строительное трехмерное проектирование"
КСТП