

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, узла/детали, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельная продукция							
1	Кабель с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, бронированный, с наружной оболочкой из ПВХ материала	ВБШВ-1, ТУ 16.К71-277-98 сеч. 4х16мм.кв.		ООО "Комский кабель", г. Пермь	м	80		
2	Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ материала. в оболочке не распространяющей горение, с пониженным дымо-задымлением	ВВГнг-LС-0,66 сеч. 4х0мм кв		ООО "Комский кабель", г. Пермь	м	10		
3	То же, огнестойкий (90мин)	ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 5х2,5мм кв		ООО "Комский кабель", г. Пермь	м	5		
4	То же	ВВГнг-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5мм кв		ООО "Комский кабель", г. Пермь	м	97		
	Низковольтное оборудование							
1	Шкаф распределительный силовой на 380В, количество зрелп-4, ввод.авт. In=50А, на отходящей линии выключатель 1шт АЕ204-3М-100У3 In=31,5 А, 2шт АЕ204-3М-100У3 In=25 А, 1шт АЕ204-3М-100У3 In=16	ПР8804-1007-54УХЛ3			шт.	1		РП1
2	Шкаф распределительный на 380В, с подключением на DIN рейку в составе: выключатель ввода на 25А, на отходящих линиях 1 на 16А, 4 по 10А	ШРН-П-6			шт.	1		РП2
3	То же, выключатель ввода на 10А, на отходящих линиях 3 по 6А	ВА47-29 Р 10А хар-ка С, ВА47-29 Р 6А хар-ка С			шт.	1		ЩА0
4	Шкаф автоматического ввода резерва 16х25А, 3-х фазный	ШАВР-25-3.1.0.0.0.0		ООО "Электросервис" г. Пермь	шт.	1		
5	Блок бесперебойного питания, 380В, 10000ВА	СБП33-10кВА		ООО "ЦРПИ" г. Пермь	шт.	1		или аналог
	Светотехническое оборудование							
1	Светильник аварийный 220В,	ВАЛ71-Эксп./120С КО-УХЛ1			шт.	4		
2	Светильник люминесцентный двухламповый	ЛПО-2х18			шт.	2		
3	Лампа люминесцентная Р=18Вт	ЛБ-18			шт.	4		
4	Лампа энергосберегающая, мощность 40Вт				шт.	4		
5	Кронштейн	КЗ04-0,5-0,6-12-5			шт.	4		
	Материалы							
1	Труба гофрированная двустенная ду=75 мм	реф.121911		ЛКС	м.	70		
2	Муфта соединительная для гофрированной трубы ду=75мм			ЛКС	шт.	2		
3	Труба асбестоцементная dn=100мм, l=6м	БНТ-100			шт.	1		
4	Кожух стальной размерами 2100х400мм				шт.	1		
5	Бурка кабельная, квадратная	У-134			шт.	2		
6	Труба стальная водогазопроводная d=20мм				м.	50		для сети авар.освещения
7	Коробка отбелительная металлическая IP54				шт.	10		
8	Стальной хомут из оцинкованной стали 25-30мм 3/4д				шт.	50		
9	Дюбель-гвоздь 6х35мм				шт.	60		

[illegible]